

# ROCKAWAY Archer

ロックウェイ・アーチャーは、オーバードライブと6バンドEQを1台にデザインしたペダルです。本機は米国のロック・ギタリストのステイヴ・ステイヴンスのオーバードライブとイコライザーをひとまとめにしたいというリクエストによって誕生しました。

クリーン・ブーストからオーバードライブを網羅し、細かな帯域調整が可能な6バンドEQが一台に収まっています。

## Controls

6 Band Graphic EQ	Band 1- 100 Hz	Band 4- 800 Hz
	Band 2- 200 Hz	Band 5- 1.5K
	Band 3- 400 Hz	Band 6- 3.2K

6つの異なる周波数で最大18dBのカットまたはブースト。注意：周波数を上げる（スライダーを上げる）とボリュームも増えるので注意してください。ノーマルのArcherよりもアンプのフロントエンドを強く鳴らすことができます。ブーストしすぎるとノイズになることがありますのでスライダーの上げすぎに注意してください。EQは通常、周波数をカットする方が効果的です。EQの選択は極端でも微妙でも構いませんが、ぜひ試してみてください！Rockaway Archerには驚くほど多くのサウンドがあります。

**Volume:** 全体の出力をコントロールする

**Gain:** 全体のゲインをコントロールする

アーチャーと同じ周波数を達成するには、それに応じてEQを調整する必要がありますが、そうでなければゲイン前のEQは比較的フラットです。ノーマルのアーチャーはフラットではありません。Rockawayにゲインを追加すると、周波数はArcherと同じように変化しますが、EQで好きなように調整できます。

## Specification

コントロール: Volume, Gain, 6 Band EQ(100Hz, 200Hz, 400Hz, 800Hz, 1.5KHz, 3.2KHz)

スイッチ: エフェクトOn/Off

入出力端子: Input, Output, DC In

電源: 9VDC (別売パワー・サプライ、センターマイナス)

消費電流: 34mA

サイズ(最大外形寸法): 104(L)×63.5 (W)×49 (H)mm

重量: 約420g

⊕ — ⊖ 2.1mm x 5.5 mm tip/negative plug

※別売パワー・サプライの極性は必ずセンター・マイナスを使用して下さい。

正規輸入代理店

Quanta Intl.

東京都千代田区外神田2-3-6成田ビル新館4F-B

サポートはこちら <https://quanta-intl.jp/support/>

